


**(ريبم تلوف وليك) قق اطل**

50 Hz, PF 0.8, روطلا 3

| يئابرهكلا دهجلا | (ESP) ياب دناتس قق اطل |        | (PRP) ميارب قق اطل |        | Standby Amper |
|-----------------|------------------------|--------|--------------------|--------|---------------|
|                 | kW                     | kVA    | kW                 | kVA    |               |
| 400/231         | 280,00                 | 350,00 | 253,60             | 317,00 | 505,20        |

حمسئي مل ISO8528 عم قفاوتم ESP. نمالا قكيشلا ردصم عاطقنلا لاج يف قلمو حلل قق اطل ريغوت يفر يغمتملا ءابرهكلا لمعتسي (ESP) ياب دناتس قق اطل طرفملا ليمحتلل.

لامعتسا متي ISO8528 عم قفاوتم PRP. عاطقنلا نود قيونسلال لمعلال شاعسل لجا نم قلمو حلل قق اطل ريغوت يفر يغمتملا ءابرهكلا لمعتسي (PRP) ميارب قق اطل لامعتسا متي ISO3046 بسح عاس 12 لمعلال قريغ يف 10% دئالال ليمحتلا لجا نم قداو عاس.

**قماع تافصاوم**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| جنوملا مقرو مسا                             | ADG 350         |
| زتره) ددرتلا                                | 50              |
| دوقولا عون                                  | Natural Gas     |
| قيراجتلا ممتال عو يئابرهكلا دلوملا جنوم     | HYUNDAI GV180TI |
| قيراجتلا ممتال عو بوانتملا رايتلا دلوم جنوم | ECO 38-3L/4 A   |
| مكحتلا ةحول وذ جنوم                         | DSE 7320        |
| قرجلا                                       | MS 80 NG        |

**لجرملا تافصاوم**

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| لجرملا                                            | HYUNDAI                                     |
| لجرملا جنوم                                       | GV180TI                                     |
| (L) تاناوطسالا ددع                                | 10 cylinders - V type                       |
| فيوجتلا                                           | 128                                         |
| قمدصلال                                           | 142                                         |
| قناوطسالا مجح                                     | 18.273                                      |
| ءاولا طفش                                         | Turbo Charged and Intercooled(Water to Air) |
| طغضلا لدغم                                        | 10.5:1                                      |
| دعرسلا (d/dk)                                     | 1500                                        |
| (رنتل) (رنتلفلا الماش) تيزلا عس                   | 35                                          |
| (قيلامجال) ناصح / يعاس طاووليكي قيطايحتالا قق اطل | 319/434                                     |
| (قيلامجال) ناصح / يعاس طاووليكي قيسئيئلا قق اطل   | 290/394                                     |
| لجرملا قلتك نيخست قزهجا ددع                       | 1                                           |
| (طاو) لجرملا قلتك نيخست قزهجا قق اطل              | 3000                                        |
| دوقولا عون                                        | Natural Gas                                 |
| (رمتسم رايت تلوف) ليغشتلل يئابرهكلا دهجلا         | 24 Vdc                                      |
| (دعاسل/قيلامجال) دعرسل او قيراطبلا                | 2x120                                       |
| (ريبم) بوانتملا نحشل رايت                         | 45                                          |
| ديربتلا ققيرط                                     | Water Cooled                                |
| (ققيقد/بعكميرتم) ديرببلا عورم ءاوه قفدت           | 540                                         |
| (رنتل) (روتيدارلا عم / طقف لجرم) ديرببلا لئاس عس  | 42/254.4                                    |

قبسمل رابخال نود نم روصلال تاراويسكالاو تادعملال ناولال او قينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح لعل عتتملا ظفاحي.



ءاوملا رتلف

Dry Type

(ةعاس/رتل) لمح 100% دن ع دوقولا كئالمتسا

74.7

(ةعاس/رتل) لمح 75% دن ع دوقولا كئالمتسا

67.5

(ةعاس/رتل) لمح 50% دن ع دوقولا كئالمتسا

57.4

### بوانتملا رايتملا دلوم تافصاوم

Manufacturer

Mecc Alte

ةيراجتملا متمالعو بوانتملا رايتملا دلوم جنوم

ECO 38-3L/4 A

(زتره) ددرتملا

50

(ريبمأ تلو ف وليك) ةقاطلا

350

(V) يئابرهكلا دهجلا

400

روطلا

3

يكي تامتوئال دهجلا مظنم

DSR

دهجلا مظنم

(+/-)1%

لزعلما مظنم

H

ةيامحل فنص

IP23

ةقاطلا لماع

0.8

(غك) يلكلا دلوملا نزو

905

ديربتملا ءاوه

32

### (مم) حوتفملا عونلا وئ يئابرهكلا دلوملا تاسايق

لوطلا

3740

ضرعلا

1550

عافترا لا

2050

DRY WEIGHT (kg.)

3400

### (مم) يئابرهكلا دلوملا قرج تاسايق

لوطلا

5410

ضرعلا

1860

عافترا لا

2650

DRY WEIGHT (kg.)

4765

### ةمدقملا

No Data

### مكحتملا ةحول

مكحتملا ةدحو

DSE

مكحتملا ةدحو وئ جنوم

DSE 7320

لاصتالا نفاانم

MODBUS

1. ةحالملا ةمئاق حيتافم
2. ليوحتلا وئكيشنل حاتفم
3. يد يس ل ةشاش ىلع سايقلا وئلي غشتملا تالاح تارشوم
4. لاطعلا راذنل ديل حيتافم

قبسمل رابخال نود نم روصلا وئاروسسكالا وئادعلا وئاولالا وئينفلا تافصاوملا وئاليدوملا ىف ليدعتلا قح ىلع جتتملا ظفاحي.



5. ليوحتلاو دلوملا حاتفم.
6. دلوملا عضو ديل حيباصم.
7. لمعلا قيرط ديدحت حيتافم.

### قزه آل

7320 لي دوم ةيكي تامتو توالا ءكشبشلا يف لاطعلا ءبقارمو ءابرمكلا دلومب مكحتلا دعو، DSE.

ينورتكلا ءيراطبلا نحص زاهج.

مكحتلا رئاود تامامصو ىراطلا فاقيا ل رز.

### CONSTRUCTION and FINISH

يذالوفلا جاصل نم ءعون صملا ءحوللا قنيباك يف قزه آل بيكرت متي.

لكآتلا دض ءمواقم رثكأ جاصل حطس نوكل ءي ءي ءي مكيكلا تافسوفلا تءامب ءحوللا جاصل فيلغت متي.

نيخستلا ءيلمع ءارجاو رتسيلوبلا بكم قوحسم لامعتساب ءجرد ىلعأب مواقم ناءب ءحوللا قنيباك ءالط متي.

لصفملاو لفقلا تاذ ءحوللا ءاطغ لالخن نم قزه آل ىل لوصول ءلومس.

### بيكرتلا

ءقلا جرخم تاذ ءطحمل دعو ىلع وأ دلوملا ءومجم ءيساش ىلع ءيوقلا ءيذالوفلا دءاوقلا ىلع مكحتلا ءحول بيكرت متي.

نيعلال ىوتسمب دلوملا ءومجم يبنجال فرطلا ىل ءحوللا تيبتت متي.

### مكحتلا ءدحو تادلوملا

انيدل رييم تلوف وليك 220 نم ىل ءال تادلوملا تاعومجم يف دجوم لكشب دوجوم DSE7320 مكحتلا ماضن ن.

ايئاقلت لزيذل او زاغلا تالرحم تاذ تادلوملا فاقياو ليغشتب دءحولا موقت.

تلوفو ليغشتلا تاعاسو ديربتلا ءام ءرارحو لرحملا تيز طغضو رايئلاو تلوفلاو دلوملا ددرت ءبقارم متي نأ ىلع ميصتلا مت يديس ل ءشاش ىلع تامولعمل هذه ضرعو ءيراطبلا.

اءب لصتلا ءقلا ليوحت ماضنو يطايتحال دلوملا ءوجومب مكحتيو ءكشبشلا ددرتو تلوف بقراري.

ءءحولا نم ءيمامال ءحوللا ىلع يديس ل ءشاش ىلع ينعمل لطلعل ضرعو متيو دلوملا يف لطلعل روهظ نء ايئاقلت دلوملا فاقياو ليغشت.

### ءيراي عم تافصاوم

قييقل لغملا اب مكحتلا.

لسكف 64 × 132 يديس ل ءشاش لالخن نم ءلومسب تامولعمل ءءارق.

ءجمانربو رتويبموكل لالخن نم وأ ءءحولل ءيمامال ءحوللا ىلع ءجمربل.

رارزا 5 ءمئاقب ءحالماو مءانل سملما تاذ ءي ءشاش غل حيتافملا ءحول.

RS232، RS485 و تنرثي لالخن نم سأم سأل لئاسرب ريراقتلا ىلع لوصول دعب نء لاصتالا.

ءءسلالو خيراتلا عم ليجستلا رتفديف ءءدح / لطلع (50) راءظ.

ءءءءملا تاعاسلاو خيراتلا اب ءنايصل جمانربو لرحملا نيرمت عضو.

حابصملا رابتخا / تءوص نوءب، ليغشت، رابتخا، ايئاقلت، يودي، فاقياو ليغشت: مكحتلا حيتافم.

ءحالما ءمئاق، ءكشبشلا ىل ليوحتلا، ءابرمكلا دلوم ىل ليوحتلا.

لرحملا مءسق ءام ناخسب مكحتلا.

### سايقل تارشم

لرحملا

لرحملا ءعرس

تيزلا طغض

ءالما ءرارح

لمعلا تاعاس

قبسمل رابخال نود نم روصول تاراموسكالاو تاءعمل او ناولال او ءينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ىلع جتنملا ظفاحي.



ءيراطبلا تلوف

لكرحمل ءنايص تقو

ادلوم

تلوفلا (LL, LN)

رايتلا (L1L2L3)

ددرتلا

ضيرأتلا بىرس

ءلحمل لسلست

ءكشبش

تلوفلا (LL, LN)

ددرتلا

راذنالا

نحشلل ليدبلا رايتلا دلوم لطف

فاقيا لطف

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، لكرحمل ءعرس، لكرحمل ءرارح، عفتترم / ضفخنم ءيراطبلا تلوف.

ءوقولا يوتسم، تيزلا طغض ضافخنا

ءئازلا طاوول يكل ءلومح راذنالا

ءيبلسلا ءلحمل لسلست

ءعرسلا ءراش! نءقف راذنالا

ECU راذنالا.

فاقيا لطف

ليغشلا لطف

ىراطلا فاقيا لطف

تيزلا طغض ضافخنا.

ءامل ءرارح عافتترا / ضافخنا.

دلوملا تلوف، دلوملا ددرت، لكرحمل ءعرس، لكرحمل ءرارح، عفتترم / ضفخنم.

تيزلا طغض راعشتسا

ءلحمل اءاچتا

يئابرمكلا ليغشلا

ءابرمكلا دلوم يف ءئازلا رايتلا

ضيرأتلا بىرس

ءابرمكلا دلوم يف ءئازلا رايتلا

ءيبلسلا ءلحمل لسلست

#### تارايخ

عفتترملا / ضفخنملا ءوقولا يوتسم فاقيا لطف

عفتترملا / ضفخنملا ءوقولا يوتسم راذنالا

عيسوتلا تءادحو

(2548) ءيفاضالا ءيل ءءحو

قبسمل رابخالا نوء نم روصلالو تارائوسكالاو تاءءملالو ناولالالو ءينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدءتلا قح ىلع ءءنملا ظفاحي.



(2157) عيسوتلا ل حرم قدحو

(2130) عيسوتلا ل خدم قدحو

#### ريياعملا

يسيطان غمورمكلا قفاوتلا / عيئابرمكلا قمالسل

BS EN 60950 عيئابرمكلا لمعلا قزهجأ

S EN 6100062 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا ءانثتسا

S EN 6100064 يسيطان غمورمكلا قفاوتلا ثاعبنا راي عم

#### (نحاشلا) يكي تاتسالا عيراطبلا موقم

ةيلاع عيجاتن! ملو SMD ةينقتو ليوحثلا ققيرطب عيراطبلا نحش زايج جاتن! مت

V I. زيمملا فطعنملا بسح عيراطبلا نحش متي

عيئابرمكلا قراذل رصق دض زايجلا جرخم عي امح مت

قزهجال ارطن ادج ضفخنم قراجل رشنو فيفخ ومو لقأ ملطعت قفسنو ارمع لوطأو عيجاتن! رشكأ وه 1205/2405 نيالورب نحشلا زايج ن! رينيل نحشلا

نحشلا ل طع جرخم دجوي

يسكعلا بطاقتلا دض عي امحل مت

198264V. لخدملا تلوف 27,6V وأ 13,8V 5A. جرخملا راي ت

#### ةيراي عم تافصاوم

--

#### يراي تخا تالال

##### ENGINE

Remote Radiator Cooling

Low Coolant level alarm

Oil heater

##### ALTERNATOR

Anti-Condensation heater

Over sized alternator

Single Phase ( 4 lead)

Main line circuit breaker

##### CONTROL SYSTEM

Automatic synchronising and power control system ( multi gen-set Parallel )

Paralel system with mains.

Remote annunciator panel

Uzağa alarm paneli

Alarm output relays

Remote communication with modem

Earth fault, single set

Charging ammeter

##### TRANSFER ANAHTARI

Four Pole Contactor

قبسمل رابخالا نود نم روصلالو تاراويسكالاو تادعملالو ناولالاو ةينفلا تافصاوملاو تاليدوملا يف ليدعتلا قح ول ع جتنملا ظفاحي

**VICE ACCESSORIES**

Manual oil drain pump

Electrical oil drain pump

Enclosure: weater protective or sound attenuated

Duct adapter ( on radiator)

Inlet and outlet motorised louvers

Tool kit for maintenance

1500/3000 hours maintenance kit

Supplied with oil and coolant - 30 °C

Automatic transfer switch

**تاداهشلا**

- TS ISO 8528

- CE

- SZUTEST

- 2000/14/EC